

# Описание товара ИБП HIDEN UDC9106H



## Описание

- Время автономной работы подключенного оборудования может составлять от нескольких минут до нескольких суток, благодаря возможности подключения АКБ большой ёмкости. Двойное преобразование (онлайн топология) Удаленное администрирование Возможность подключения ДГУ Возможность параллельной работы с резервом N+X или наращиванием мощности Сервисный байпас Работа с общей батареей при параллельном режиме работы Интеллектуальное управление батареями ЖК-дисплей с функцией настройки

## Характеристики

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Количество фаз                      | Одна                                   |
| Габариты, мм                        | 191x405x330                            |
| Время автономной работы             | Зависит от емкости<br>подключенных АКБ |
| КПД не менее, %                     | ≥94%                                   |
| Время переключения на батареи, мс   | Сеть на АКБ                            |
| Масса, кг                           | 11                                     |
| Мощность, ВА                        | 6000                                   |
| Мощность, кВт                       | 5.4                                    |
| Относительная влажность, %          | 0 – 90 без конденсации                 |
| Перегрузочная способность           | От сети                                |
| Напряжение цепи постоянного тока, В | Стандарт 192, Настраивается<br>216/240 |
| Входная частота, Гц                 | 40-70Гц                                |
| Форма выходного сигнала             | Синусоида                              |

|                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон входных напряжений(предельный), В | 120-276                                                                       |
| Ток заряда, А                              | 10                                                                            |
| Процент отклонения выходного напряжения, % | $\pm 1\%$                                                                     |
| Выходная частота, Гц                       | От сети                                                                       |
| Выходное напряжение, В                     | 220/230/240                                                                   |
| Работа с генераторами                      | Возможна. Данный ИБП преобразует форму тока и заряжает батареи от генератора. |
| Тип ИБП                                    | On-line                                                                       |
| Системы защиты                             | Короткое замыкание                                                            |
| Байпас                                     | Есть                                                                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.