

Описание товара Штиль R 3000SP



Описание

- Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль R 3000SP является одним из линейки стабилизаторов напряжения Штиль серии Р.
- Конструктивно стабилизатор напряжения Штиль R 3000SP выполнен в виде настенного блока с табло индикации и автоматическим выключателем сети на передней панели и контактом для заземления на нижней панели, под съемной крышкой стабилизатора расположена клеммная колодка для подключения сетевого и нагрузочного кабелей.

Характеристики

Влажность окружающей среды	80% (макс)
Время отклика	40 мс
Входная частота	48-52 Гц
Входное предельное напряжение	140-270 В
Входное рабочее напряжение	160-255 В
Выходное напряжение	212-228 В
Габариты, ШxВxГ	248x346x146 мм
Защита	от короткого замыкания, от повышенного напряжения, от помех
Клеммы	есть
Количество ступеней стабилизации	9

КПД	95%
Отображение информации	светодиодные индикаторы
Полная мощность	3 кВ·А
Размещение	настенное
Тип входного напряжения	однофазное (220 В)
Точность стабилизации	35%
Форма выходного сигнала	синусоида без искажений
Тип стабилизатора	электронный
Рабочая температура	1 *С – 40 *С
Класс защиты	IP20

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.