

Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: Стабилизатор напряжения Progress 30000T-20 (трёхфазный)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/stabilizator-napryazheniya-progress-30000t-20-tryekhfaznyy>



Описание

- Трёхфазный стабилизатор напряжения Прогресс 30000T-20 мощностью 30000 ВА предназначен для защиты и качественного электропитания в условиях несоответствия напряжения питающей сети требованиям ГОСТ 13109-97 мощных потребителей, множительная и копировальная техника, электроинструмент, нагревательные приборы и групповой нагрузки, локальная компьютерная сеть, нескольких бытовых приборов, оргтехника небольшого офиса, оборудование небольшой торговой точки.

Характеристики

Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	3 года
Дисплей	жидкокристаллический, отражает входное и выходное напряжение, подключённую нагрузку в ваттах
Габариты, мм	три блока по

Охлаждение	вентиляторы
Тип стабилизатора	электронный с тиристорными коммутационными ключами
Байпас	Можно купить дополнительно
Входная частота, Гц	50
Выходная частота, Гц	50
Выходное напряжение, В	настраивается от 210 до 230 с шагом 2 В на фазу
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	от 311 до 432 на фазу
Диапазон входных напряжений(предельный), В	от 260 до 476 на фазу
Мощность, ВА	30000
Перегрузочная способность	10 % в течение 10 сек
Процент отклонения выходного напряжения, %	2.5
Разъёмы	клеммная колодка
Системы защиты	от короткого замыкания, от перегрева, от превышения мощности, от завышенного или пониженного напряжения
Скорость переключения одного канала, мс	10
Способ размещения	есть крепление на стену, на коммутационную стойку, можно установить на полу
Тип трансформатора	Ш - образный
Шаг регулирования, В	5
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Три
Класс защиты	IP20
Страна происхождения	Россия, г. Псков
Байпас	Можно купить дополнительно

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.